

Huawei F610

Gestión de llamadas con teclas de acceso directo

Llamada en espera y retención de llamada

- **Activa la facilidad** pulsando * 4 3 #
- **Acepta** la llamada entrante: Pulsa
- **Rechaza** la llamada entrante y finaliza una llamada: Pulsa brevemente la tecla
- **Pon** una llamada activa **en espera** y **una espera en activa**: Pulsa RETEN
- **Acepta** la llamada entrante y **pon en espera** la primera llamada: Pulsa

Transferencia de llamada (1)

- **Pon** la llamada activa **en espera** y **llama** al segundo interlocutor
- **Transferencia con consulta**: Una vez establecida la segunda llamada, pulsa TRANS
- **Transferencia sin consulta**: Una vez escuches el primer tono de llamada, pulsa TRANS

Conferencia a 3 y Multiconferencia (1)

- **Pon** la llamada activa **en espera** y **llama** al segundo interlocutor
- Una vez establecida la segunda llamada: Pulsa CONF
- **Añade** más participantes (hasta un máx. de 6) repitiendo los 2 pasos anteriores
- **Desconecta** a un participante: 1. Selecciona al participante a desconectar; 2. Pulsa
- **Finaliza** la multiconferencia: En modo manos libres pulsa . En modo auricular pulsa tantas veces como participantes haya.

Captura de llamada (2)

- Cuando escuches el timbre de llamada entrante en el terminal móvil de otro usuario de tu grupo, pulsa MD1
- MD1 viene preconfigurada con el código de captura. Para comprobarlo: 1. Pulsa TSI (Menú); 2. Selecciona Ajustes; 3. Selecciona Ajustes del teléfono; 4. Selecciona Accesos directos; 5. Selecciona Acceso directo 1; 6. Verificar que aparece el número #88; 7. Pulsa para salir

Desvíos

- Si va a ser habitual activar y desactivar desvíos en el terminal a un número destino concreto, en lugar de hacerlos con los códigos de la red móvil o el menú del terminal, es posible, configurar una tecla de marcación directa
- Para configurar MD2 para **activar desvíos**: 1. Pulsa TSI (Menú); 2. Selecciona Ajustes; 3. Selecciona Ajustes del teléfono; 4. Selecciona Accesos directos; 5. Selecciona Acceso directo 5; 6. Escribe * * código desvío * número destino # ; 7. Pulsa OK
- Para configurar MD3 para **desactivar desvíos**: 1. Pulsa TSI (Menú); 2. Selecciona Ajustes; 3. Selecciona Ajustes del teléfono; 4. Selecciona Accesos directos; 5. Selecciona Acceso directo 5; 6. Escribe # # Número destino # ; 7. Pulsa OK



RETEN
TRANS
CONF

Teclas de acceso directo

MD1 ▶ Captura
MD2 ▶
MD3 ▶
MD4 ▶

Teclas de acceso directo configurables (3)

- (1) Requiere activar previamente la Llamada en espera desde la línea móvil
- (2) Necesario solicitar previamente la activación de la facilidad al Centro de Gestión de Clientes
- (3) La primera tecla de marcación directa MD1 viene preconfigurada en el terminal con la funcionalidad de Captura de Llamadas

Huawei F610

Acceso rápido a contactos

La tecla viene preconfigurada para la

Teclado numérico

- Con antelación a la asignación de un contacto a una tecla numérica es necesario dar de alta al contacto en la agenda
- **Alta de un contacto** en la agenda: 1. Pulsa **TSD** (Contactos); 2. Selecciona **Teléfono**; 3. Pulsa **TSI** (Opciones); 4. Selecciona **Nuevo contacto**; 5. Edita la información del contacto (Nombre, Apellido, Teléfono móvil); 6. Pulsa **TSI** (Opciones); 7. Selecciona **Guardar**; 7. Pulsa **OK** para salir
- **Asignación de una tecla numérica a un contacto**: 1. Pulsa **TSD** (Contactos); 2. Selecciona **Marcación rápida**; 3. Selecciona la tecla numérica (**C1** ... **C9**); 4. Selecciona el contacto de la agenda a asociar; 5. Pulsa **OK** para salir

- 1. Pulsa **TSI** (Menú); 2. Selecciona **Ajustes**; 3. Selecciona **Ajustes del teléfono**; 4. Selecciona **Accesos directos**; 5. Selecciona **Acceso directo** (**C1** ... **C5**); 6. Introduce el número del contacto; 7. Pulsa **OK** para guardar el número; 8. Pulsa **OK** para salir



Gestión de llamadas mediante los códigos de la red móvil

Telefonica

Llamada en espera y retención de llamada

- **Activa la facilidad** pulsando * [botón] [botón] [botón] [botón]
- **Rechaza** la llamada entrante pulsando [botón] [botón]
- **Finaliza** la primera llamada pulsando [botón] [botón]
- **Acepta** la llamada entrante y **deja en espera** la primera llamada pulsando [botón] [botón]

Transferencia de llamadas (1)

- **Inicia** la transferencia pulsando [botón] [botón] [botón] [botón], para retener la llamada en curso y para llamar a un segundo interlocutor
- Pulsa [botón] [botón] para **transferir** la llamada
 - **con consulta**, una vez establecida la segunda llamada
 - **sin consulta**, tras escuchar el primer tono de llamada

Conferencia a 3 y Multiconferencia (1)

- **Retén** la llamada en curso pulsando [botón] [botón] y **llama** a un segundo interlocutor
- Para hablar **entre los 3** pulsa [botón] [botón]
- **Añade** más participantes (hasta un máx. de 6) pulsando [botón] [botón] [botón] [botón] para establecer una nueva llamada, y a continuación [botón] [botón] para incorporarla
- **Finaliza** la multiconferencia pulsando [botón]

Captura de llamada (2)

- Cuando escuches el timbre de llamada entrante en el terminal móvil de otro usuario, pulsa [botón] [botón] [botón]

Desvíos

- **Elige** el tipo de desvío mediante su **código**:
 - Siempre : **21**
 - Si no responde: **61**
 - Si apagado o fuera de cobertura: **62**
 - Si ocupado: **67**
- **Activa** el desvío pulsando * * [botón código desvío] * [botón número destino] [botón] [botón]
- Anteponer **0** al número destino si es un número externo
- **Desactiva** el desvío pulsando [botón] [botón] [botón] [botón] [botón]
- **Desactiva todos** los desvíos pulsando [botón] [botón] [botón] [botón] [botón] [botón]

Aviso de disponibilidad

- **Activa el servicio** pulsando [botón] tras escuchar la locución que te indica que no está disponible el usuario llamado
- Cuando **el usuario llamado vuelva a estar disponible**, recibirás una llamada del remitente [botón], siendo *número teléfono* el teléfono del usuario al que habías llamado previamente
- **Pulsa** [botón] y el servicio efectuará una llamada al usuario llamado previamente
- **Pulsa** [botón] si ya no estás interesado en la llamada

(1) Requiere activar previamente la Llamada en espera desde la línea móvil

(2) Necesario solicitar previamente la activación de la facilidad de Grupo de Captura al Centro de Gestión de Clientes